

# Nabíjecí stanice Wallbox PRE - plast

**Wallbox PRE je určen pro bezpečné nabíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem.**

- Plastová domácí nástěnná nabíjecí stanice v moderním designovém provedení
- Snadné používání
- Jednoduchá montáž na zeď



## ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

- Model je osazen standardizovanou zásuvkou pro dobíjení.
- Start nabíjení automaticky připojením nabíjecího kabelu, bez aktivace
- Indikace nabíjení pomocí LED
- Trvalé osvětlení pomocí LED
- Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu
- Připojení do TN-S nebo TN-C sítě, 400 V, 32 A, 50 Hz (doporučení CYKY 5 x 6 mm<sup>2</sup>)
- Stupeň krytí IP54 dle ČSN EN 60529
- Pracovní teplota -25 °C až +40 °C
- Hmotnost 4,75 kg
- Rozměr 370 x 370 x 130 mm
- Minimální nároky na údržbu
- Jednofázové nebo třífázové nabíjení dle výkonu stanice
- Výkonové řady: 3,6 kW / 5,7 kW / 7,3 kW / 11 kW / 17 kW / 22 kW

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ODLOŽENÝ START – automatické hlídání nabíjení v levnější elektrické sazbě
- REGULACE - v případě, že hrozí přetížení hlavního jističe, odpojí nabíjení wallboxu
- PLC - komunikační modul využívající pro komunikaci s HDO nebo regulací stávající elektroinstalaci bez nutnosti další kabeláže
- KABEL - rovný nebo spirálový nabíjecí kabel TYP2 a TYP1
- Možnost individuální grafické úpravy wallboxu

## INSTALACE NABÍJECÍ STANICE - NÁSTĚNNÉ

- Nabíjecí stanice je dodávána ve složeném stavu, proto je zapotřebí nejdříve stanici rozložit.
- Odstraňte čelní plastový kryt jističů. Trhnutím krytu dojde k uvolnění suchých zipů.
- Odšroubujte čelní kryt nabíjecí stanice (3 šrouby).
- Odpojte LED osvětlení.
- Protáhněte napájecí kabel průchodkou.
- Přišroubujte stanici pomocí předem připravených hmoždinek (2 hmoždinky).
- Zapojte napájecí kabel na svorky jističe v pořadí barev - hnědá, černá, zelenožlutá a modrá na přípravené svorky PE a N.
- Zapojte LED, přišroubujte čelní kryt, nahodte jističe, nacvakněte plastový kryt jističů.

